

Список команд управления для интерактивных панелей Lumien

Перечисленные ниже команды применяются для следующих моделей интерактивных панелей Lumien:

- LMP6502SL
- LMP7502SL
- LMP8602SL

Настройки подключения RS232:

- Скорость обмена: 115200 бит/с
- Битов данных: 8 бит
- Паритет: нет
- Стоп бит: 1

Команда	HEX
Vol-	6E 51 86 03 03 00 00 00 41 FF
Vol+	6E 51 86 03 03 00 00 00 40 FF
Mute	6E 51 86 03 03 00 00 00 46 FF
Homepage	6E 51 86 03 03 00 00 00 1A FF
MENU	6E 51 86 03 03 00 00 00 17 FF
Left	6E 51 86 03 03 00 00 00 13 FF
Right	6E 51 86 03 03 00 00 00 14 FF
UP	6E 51 86 03 03 00 00 00 15 FF
DOWN	6E 51 86 03 03 00 00 00 16 FF
OK	6E 51 86 03 03 00 00 00 18 FF
Return	6E 51 86 03 03 00 00 00 19 FF
Turn on the product	6E 51 86 03 D6 00 00 00 01 FF
Shut off the product	6E 51 86 03 D6 00 00 00 04 FF
Brightness+	6E 51 86 03 03 00 00 00 11 FF
Brightness-	6E 51 86 03 03 00 00 00 12 FF
HDMI1	6E 51 86 03 60 00 00 00 11 FF
HDMI2	6E 51 86 03 60 00 00 00 12 FF
Front HDMI	6E 51 86 03 60 00 00 00 13 FF
OPS	6E 51 86 03 60 00 00 00 14 FF
TYPE C	6E 51 86 03 60 00 00 00 15 FF
VGA	6E 51 86 03 60 00 00 00 2A FF